

# Cini & Nils



## Convivio Pendelleuchte LED

### Oberfläche

- Chrom
- schwarz

## Technische Informationen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Land der Herstellung</b>     | Italien   |
| <b>Hersteller</b>               | Cini & Nils                                       |
| <b>Designer</b>                 | Luta Bettonica                                    |
| <b>Designer 2</b>               | Mario Melocchi                                    |
| <b>Entwurfsjahr</b>             | 2005  |
| <b>Schutztart</b>               | IP20  |
| <b>Lieferumfang</b>             | LED   |
| <b>Durchmesser in cm</b>        | 11  |
| <b>Material</b>                 | Aluminium, Glas, Messing, Stahl                   |
| <b>Kabellänge</b>               | 385 cm  |
| <b>Höheneinstellung</b>         | höheneinstellbar                                  |
| <b>Dimmbarkeit</b>              | bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer |
| <b>Leistung in Watt</b>         | 13 W  |
| <b>LED</b>                      | inklusive   |
| <b>Ra</b>                       | 92  |
| <b>Lichtstrom in lm</b>         | 1.300   |
| <b>Farbtemperatur in Kelvin</b> | 2.800 warmweiß                                    |
| <b>Baldachin Maße</b>           | 14 cm   |
| <b>Maße</b>                     | H 65 cm   Ø 11 cm                                 |

## Beschreibung

Die Cini & Nils Convivio Pendelleuchte LED verfügt über eine transparente Glaslinse, die das Licht gebündelt und direkt nach unten abgibt. Sie sorgt für eine markante, deutliche Beleuchtung. Die Leuchte wird in den Oberflächen Chrom und schwarz matt angeboten. Als Leuchtmittel ist eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.800 Kelvin warmweiß integriert. Die Leuchte kann bauseitig mit einem Phasenabschnittdimmer gedimmt werden. Mit optional erhältlichem Casambi Modul lässt sich die Leuchte auch mit der Casambi App via Bluetooth über Smartphone / Tablet dimmen. Auf Anfrage wird sie auch mit einem integrierten Casambi Modul angeboten. Die Kabellänge von maximal 385 cm kann bei der Montage individuell eingestellt werden.